



Relè di disattivazione CR-1 24 V DC

CODICE: D30.550.90

su richiesta



Descrizione del

Il relè di interruzione a 24 V CC CR-1, liberamente utilizzabile e dotato di due contatti di commutazione, è progettato per inoltrare o integrare i segnali a seconda delle esigenze.

Caratteristiche:

- Segnalazione a distanza di un guasto o di un allarme
- Collegamento tramite terminali a molla (PUSH IN)
- Due contatti di commutazione a potenziale zero
- Design della guida top-hat

Dati tecnici

- Tensione nominale: 24 V CC
- Corrente nominale: 21,8 mA
- Corrente continua: 5 A
- Versione: 2 contatti in scambio
- Gamma di terminali: 0,14 - 1,5 mm²
- Grado di protezione: IP 20
- Dimensioni (L x A x P): 16 x 103 x 63 mm

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Tutte le immagini e i contenuti testuali sono protetti da copyright. I dati non sono garantiti.

Le immagini dei prodotti possono differire dall'articolo reale
possono differire. Il vostro team FOPPA

Peso: 0,06 kg

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Tutte le immagini e i contenuti testuali sono protetti da copyright. I dati non sono garantiti.

Le immagini dei prodotti possono differire dall'articolo reale
possono differire. Il vostro team FOPPA